

Sendersuchlauf Kabelreceiver - Kurzanleitung

Imperial CPK

- a) Kabelreceiver einschalten
- b) Taste „Menü“ auf der Fernbedienung drücken
- c) Danach Menüpunkt „Einstellungen“ > „Service-Einstellungen“ auswählen
- d) „Werkseinstellung aktivieren“ auswählen und mit „Ja“ bestätigen
- e) Sie erhalten jetzt diverse Abfragen zur Spracheinstellung, die entsprechend beantwortet werden müssen. Danach führt der Kabelreceiver einen Sendersuchlauf durch. Dieser dauert ca. 15-20 Minuten. Nach Abschluss des Sendersuchlaufes stehen Ihnen die Programme zur Verfügung.

d-box1

- a) Kabelreceiver einschalten
- b) Taste „Menü“ auf der Fernbedienung drücken
- c) Danach Menüpunkt „Einstellungen“ auswählen (dbox PIN Eingabe notwendig)
- d) „Grundeinstellungen“ auswählen (letzter Menüpunkt)
- e) Sie erhalten einen Hinweis, dass alle Werte auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Nach dem Bestätigen mit „Weiter“ führt der Receiver den Sendersuchlauf durch. Dieser dauert ca. 15-20 Minuten. Nach Abschluss des Sendersuchlaufes stehen Ihnen die Programme zur Verfügung.

d-box2

- a) Kabelreceiver einschalten
- b) Taste „dbox“ auf der Fernbedienung drücken
- c) Danach Menüpunkt „Intern > Assistenten > Startassistent“ auswählen
- d) Nach dem Bestätigen der Sprachauswahl führt der Start-Assistent Schritt für Schritt durch die Grundeinstellungen des Receivers.
- e) Taste „dbox“ auf der Fernbedienung drücken
- f) Danach Menüpunkt „Intern > Einstellungen“ auswählen
- g) Automatische Kanalsuche auswählen und mit „Ok“ bestätigen. Nach dem 2. Bestätigen führt der Receiver den Sendersuchlauf durch. Dieser dauert ca. 15-20 Minuten. Nach Abschluss des Sendersuchlaufes stehen Ihnen die Programme zur Verfügung.

Humax PR-HD1000C

- a) Kabelreceiver einschalten
- b) Taste „Menü“ auf der Fernbedienung drücken
- c) Danach Menüpunkt „Installation > Werkseitige Einstellung“ auswählen
- d) Sie erhalten einen Hinweis, dass alle Einstellungen auf die Standardvorgaben zurückgesetzt werden. Nach dem Bestätigen mit „JA“ muss der Geräte PIN eingegeben werden. Sie erhalten jetzt Abfragen zur Spracheinstellung, Videoausgang und Kanalsuchlauf die entsprechend beantwortet werden müssen.